



*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

REPUESTO DE LÁMPARA CIRCULAR PARA F-32CIC, T9

VOLTECK.

CÓDIGO: **46816**

CLAVE: **REP-F-32CIC**

CARACTERÍSTICAS

- Repuesto para lámpara fluorescente T9
- Encendido automático.
- Mayor luminosidad que otras marcas.
- 73% ahorro de energía.
- Larga duración de vida con la que se olvidará de reemplazos constantes.
- Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía.
- Entre más lúmenes mayor luminosidad.

USOS

- Repuesto para lámpara fluorescente circular modelo F-32CIC marca VOLTECK®

CUIDADOS

- No utilice la lámpara ahorradora de energía con atenuadores (dimmers).
- Para uso en exteriores deberá emplearse en un luminario protegido de la humedad.
- Evite la exposición directa a la humedad

ESPECIFICACIONES

Potencia (Consumo)	32 W
Equivalencia (Ilumina)	120 W
Flujo luminoso	1 800 lm
Eficacia	56 lm/W
Tiempo de vida	8 000 h
Tensión	127 V



Base E26
/ E27

Frecuencia	60 Hz
Corriente	Día
Tipo de luz	6 500 k
Temperatura de color	6 500 k
IRC	77
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T9
Diámetro de la lámpara	295 mm
Tipo empaque	Color box